

Условное обозначение разъемов типа 2PM

Блочная часть	Кабельная прямая не экранированная	Кабельная угловая не экранированная
		
Кабельная прямая экранированная	Блочная с не экранированным хвостом	Блочная с экранированным хвостом
		

Тип соединителя:	Обозначение:
Негерметичный	2рм, 2рмд
Негерметичный тропикоустойчивый	2рмт, 2рмдт
Герметичный проходной	2рмгп(д)
Герметичный	2рмг, 2рмгд
Диаметр корпуса мм	14,18,22,24,27,30,33,36,42,45
Вид корпуса блочный (кабельный)	Б (К)
Форма кожуха - прямая (угловая)	П (У)
Вид концевой гайки экр (не экр)	Э (Н)
Вид контактов: штырь (гнездо)	Ш (Г)
Левая резьба (для кабельной части)	Л
Без резьбы на задней части блочного разъема	Б
Покрытие контактов:	Последняя буква:
Серебро	В
Палладий	П
Химникель	Е
Золото	А

Пример:

2рмг14б4ш1е2 - Блочная, герметичная, четырех контактная вилка, 14-го диаметра, покрытие контактов - химникель.

2рмдт18кпн4г5в1в - Кабельная, прямая, не экранированная, четырех контактная розетка, 18-го диаметра, тропико устойчивая, с серебрянными